



Список соответствия настроек старых и новых приборов 2ТРМ0

2ТРМ0-х.У	Название параметра	2ТРМ0-х.У2
b0-0	Параметры секретности	5Gr _t (для доступа к параметру после включения питания зажать кнопки  +  на 3 с)**
b0-4	Режим индикации	5Gr. i (в группе ind)
b1-0	Тип датчика вход 1	TYPE (в группе in. 1)
b1-1	Коррекция сдвиг характеристики вход 1	Cor. 1 (в группе in. 1 в подгруппе Corr)
b1-2	Коррекция наклон характеристики вход 1	Cor. 2 (в группе in. 1 в подгруппе Corr)
b1-3	Режим работы вычислителя квадратного корня вход 1	Flur _t = 5Gr _t (в группе in. 1)
b1-5	Показание прибора для нижнего предела унифицированного входного сигнала вход 1	indL (в группе in. 1)
b1-6	Показание прибора для верхнего предела унифицированного входного сигнала вход 1	indH (в группе in. 1)
b1-7	Положение десятичной точки при индикации параметров вход 1	dPt (в группе in. 1)
b1-8	Полоса цифрового фильтра вход 1	Fl.b (в группе in. 1)
b1-9	Постоянная времени цифрового фильтра вход 1	Fl.t (в группе in. 1)
b2-0	Тип датчика канал 2	TYPE (в группе in. 2)
b2-1	Коррекция сдвиг характеристики вход 2	Cor. 1 (в группе in. 2 в подгруппе Corr)
b2-2	Коррекция наклон характеристики вход 2	Cor. 2 (в группе in. 2 в подгруппе Corr)
b2-3	Режим работы вычислителя квадратного корня вход 2	Flur _t = 5Gr _t (в группе in. 2)
b2-5	Показание прибора для нижнего предела унифицированного входного сигнала вход 2	indL (в группе in. 2)
b2-6	Показание прибора для верхнего предела унифицированного входного сигнала вход 2	indH (в группе in. 2)
b2-7	Положение десятичной точки при индикации параметров вход 2	dPt (в группе in. 2)
b2-8	Полоса цифрового фильтра вход 2	Fl.b (в группе in. 2)
b2-9	Постоянная времени цифрового фильтра вход 2	Fl.t (в группе in. 2)

* Параметры b1-5, b1-6 (b2-5, b2-6) доступны для редактирования, если на входе используется унифицированный датчик (соответствует значению параметра b1-0 (b2-0) = 06, 10...13)

** Параметры секретности имеют несколько вариантов настроек и отличаются от вариантов 2ТРМ0х.У. Рекомендуем изучить раздел **Настройка защиты от редактирования и скрытия параметров в РЭ 2ТРМ0-х.У2.**